

Erledigt

Lenovo G70-70 macOS High Sierra

Beitrag von „Niklas_2310“ vom 22. Oktober 2015, 11:30



Entwicklungsthread

Aktueller Status 11.12.2015:

Selbstverständlich wird noch weiter dran gefeilt, Verbesserungen, Hilfestellungen, Kexts etc. sind natürlich weiterhin erwünscht !

-----Yosemite-----

Installation:

- [OS X 10.10.5 Yosemite Install/Clover Stick](#)
- [Clover v2.3k r3202](#)
- [KextUtility](#)
- [Mein Clover Bootpack](#)
- Für DualBoot mit Windows 2 Partitionen erstellen (einmal FAT und einmal OSX Journaled) und GUID Partitions Tabelle auswählen

Working:

- +Clover Installation/Boot
- +Mac OS X 10.10.5 Yosemite
- +Dualboot mit Windows 8.1 Pro
- +DSDT
- +SSDT

- +Grafik Intel HD4400 1600x900
- +Brightness (Keys müssen nur noch angepasst werden)
- +Battery Management
- +USB 2.0 ports
- +USB 3.0 port (2.0 mode)
- +EasyCamera/Microphone
- +HDMI
- +VGA
- +Dolby Audio (AppleHDA.kext mit neuester KextUtility Version installieren)
- +ELAN Trackpad (Einstellungen - Trackpad - Bedienung des Trackpads -> Regler einmal bewegen damit Scrollen funktioniert)
- +Keyboard (Einstellungen - Tastatur - Sondertasten -> Wahltaste und Befehlstaste tauschen)
- +LAN
- +WLAN (Dell DW1560 + modified BIOS)
- +Bluetooth (Dell DW1560 + modified BIOS)

Not Working & Known Issues:

- Sleep (funktioniert nur beim ersten mal)
- HDMI Audio
- SD Card Reader

-----El Capitan-----

Installation:

- [OS X Install/Clover Stick](#)
- [Clover v2.3k r3330](#)
- [KextUtility](#)
- [Mein Clover Bootpack](#) (Auf Dell DW1560 angepasste config.plist)
- Für DualBoot mit Windows 2 Partitionen erstellen (einmal FAT und einmal OSX Journaled) und GUID Partitions Tabelle auswählen

Working:

- +Clover Installation/Boot
- +Mac OS X 10.11.2 El Capitan

- +Dualboot mit Windows 10 Pro
- +DSDT
- +SSDT
- +Grafik Intel HD4400 1600x900
- +Brightness (Keys müssen nur noch angepasst werden)
- +Battery Management
- +USB 2.0 ports
- +USB 3.0 port (3.0 mode)
- +EasyCamera/Microphone
- +HDMI
- +VGA
- +Dolby Audio (AppleHDA.kext mit neuester KextUtility Version installieren)
- +ELAN Trackpad (Einstellungen - Trackpad - Bedienung des Trackpads -> Regler einmal bewegen damit Scrollen funktioniert)
- +Keyboard (Einstellungen - Tastatur - Sondertasten -> Wahlstaste und Befehlstaste tauschen)
- +LAN
- +WLAN (Dell DW1560 + modified BIOS)
- +Bluetooth (Dell DW1560 + modified BIOS) (Da häufig Aussetzer aufgetreten sind den BrcmFirmwareRepo.kext gegen den neusten BrcmFirmwareData.kext von RehabMan tauschen)

Not Working & Known Issues:

- Sleep
- HDMI Audio
- SD Card Reader

Modified BIOS:

Das auf advanced freigeschaltete (modified) Bios wird benötigt um die bekanntliche Hardware Whitelist die bei Lenovo Laptops vorhanden ist auszuhebeln.

Somit ist in unserem Lenovo G70-70 jede beliebige NGFF M.2 (WLAN/BT Kombi) Karte einsetzbar !



Der hier beschriebene Vorgang geht auf eigene Gefahr !

1. Backup mit Universal BIOS Backup ToolKit 2.0.exe
2. BIOS Backup (bei mir war es LENOVO-B6CN09WW.rom) hochladen z.B. bei Google Drive
3. Request in den [G70-70 Thread](#) posten
4. Nachdem ein User das BIOS modifiziert hat die zip herunterladen

5. Windows booten und mit dem [Sleep Bug](#) flashen
6. Fertig ! *Don't touch Video Settings or Disable Video Card It will Brick laptop !!!*
7. Bei Fragen etc. gerne via PN bei mir melden