


skylake meets the north

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 13. März 2016, 16:41

Hallo Tokenring



Auch von mir ein



Bei mir funktionieren alle 2.0 und 3.0 USB-Ports mit folgenden Patches in Clover unter ACPI -> DSDT -> Patches

```
<dict>
<key>Comment</key>
<string>change EHC1 to EH01</string>
<key>Disabled</key>
<false/>
<key>Find</key>
<data>
RUhDMQ==
</data>
<key>Replace</key>
<data>
RUgwMQ==
</data>
</dict>
<dict>
<key>Comment</key>
<string>change EHC2 to EH02</string>
<key>Disabled</key>
<false/>
<key>Find</key>
<data>
RUhDMg==
</data>
```

```
<key>Replace</key>
<data>
RUgwMg==
</data>
</dict>
```

und unter KernelAndKextPatches -> KextsTo Patch

```
<dict>
<key>Comment</key>
<string>change 15 port limit to 30 in XHCI kext</string>
<key>Disabled</key>
<false/>
<key>Find</key>
<data>
g72M/v//EA==
</data>
<key>Name</key>
<string>AppleUSBXHCIPCI</string>
<key>Replace</key>
<data>
g72M/v//Hw==
</data>
</dict>
```

zusätzlich habe ich noch folgende Kext in Clover/kexts/10.11

[USBInjectAll.kext.zip](#)