

Anleitung ML auf dem Samsung e372 Installieren

Beitrag von „Ralfh1“ vom 27. Juli 2012, 08:51

Dann will auch ich mal Berichten wie ich ML auf mein Samsung e372 (Spezifikation siehe Signatur) Installiert habe.

Ich habe mir einen Bootfähigen Usb Stick mit MyHack 3.2.1 erstellt.(zuvor allerdings ML aus dem Appstore geladen)

Ihr solltet euch noch folgendes vorher besorgen und so Platzieren das ihr nach der Installation auch dran kommt . (zb zweiten usb stick oder externe HDD)

Multibeast 4.6.1

Atheros 9285 Kext und zwar den 2471-10.8.zip ich weis leider nicht mehr genau wo ich ihn her habe aber ich meine von OSx86.net

Dann den VoodooHDA 2.7.3 Kext

Die Installation verlief ohne Probleme und ich konnte nach ca 18 Min den Startbildschirm von ML sehen.

Jetzt erst "ganz wichtig" im Finder in die Programme rein und nochmal MyHack aus führen und dann das MyFix ausführen denn ansonsten könnt ihr keine Kexte Installieren bzw ihr werdet immer eine Fehlermeldung erhalten wenn ihr zb Multibeast ausführt.

Nun hab ich mich daran gemacht mit Multibeast 4.6.1 die passenden Kexte und Systemerweiterungen nachzuinstallieren.

Folgendes habe ich bei Multibeast angehakt.

System Utilitis (komplett ist ja eh nur Repair Permissions)

Drivers und Bootloaders folgendes;

Bei Audio habe ich nichts angeklickt weil der Universal VoodooHDA 0.2.2 den ich vorher benutzt habe bei Lion 10.7.4 nicht mehr funktioniert.

Bei Disk nur den Trim Enabler (da ich eine SSD nachträglich in mein Samsung eingebaut habe , braucht man also nicht wenn man eine normale Sata drin hat)

Bei Graphics habe ich auch nichts da meine Graka nativ unterstützt wird.

Bei Miscellaneous kommen folgende haken;

ElliottForceLegacyRTC (das ist wichtig da sonst euer BIOS immer wieder zurück gesetzt wird und ihr jedesmal beim Starten zb AHCI wieder auf manuell stellen und auf Enable stellen müsst) was ihr allerdings bis zu dieser Kext installation auch immer wieder machen müsst , also wundert euch nicht wenn ihr nach einem Neustart ohne dieses Plugin zb immer einen Restart eures Hackbook bekommt, es liegt daran das sich euer Bios immer wieder umstellt)

FakeSMC Plugins : Motherboard Plugin,Nvidia Plugin und HWMonitor Application (mit dieser Application könnt ihr nachher schön in der Statusbar eure Cpu anzeigen lassen und auch die Gpu jeweils verschiedene Werte wie zb die Temp oder die MHZ oder den Multiplikator der CPU.

Nun zur Nächsten Kategorie System Definition, da hab ich MacPro 3.1 gewählt weil das am besten zum gesamt System passt.

So das war es auch schon mit Multibeast.Jetzt Installieren.

Danach habe ich den KextWizard noch durchlaufen lassen in der Option Wartung und dann mit haken bei System/Library/Extensions , Zugriffsrechte reparieren und Neuerstellung des Caches. Dann das System einmal neustarten (es kann sein das ihr bei diesem Start noch einmal im Bios das AHCI umstellen müsst da das Plugin was die Automatische Umstellung unterbindet ja noch nicht geladen war)

Natürlich lief kein Audio und auch das Wlan wurde nicht erkannt .

Dann habe ich den VoodooHDA 2.7.3 installiert mit KextWizard, zugriffsrechte Repariert und neugestartet.

Siehe da Audio funktioniert.(allerdings gibt es eine Rückkopplung mit dem Internen Mic deswegen habe ich ein Headset Mic an die Micbuchse angeschlossen).

Es wird sogar in der Systemeinstellung erkannt ob ich zb mein Mic an der Externen Buchse angeschlossen habe oder mein Kopfhörer.

Dann habe ich mich an das WLAN gemacht.

Ich habe den Kext aus dem Paket 2471-10.8.zip installiert und er verbindet sich jetzt sogar mit n Netzwerken was vorher bei Lion nicht der Fall war und ich meinen Router auf den g Standard umstellen musste.

Hier dann auch noch mal den KextWizard mit denselben Optionen wie oben laufen lassen .

Soweit läuft auch alles bei mir bis auf zwei Sachen.

Ich habe keine Battery Anzeige und auch keine AuswurfSymbol für das DVDLaufwerk oben in der Statusleiste.

Ich hatte mehrere Kexte versucht die mir die Batterie anzeigen sollten aber es gab entweder KP oder es wurde nichts angezeigt.

Gruss