

# DW1550 Broadcom BCM94352HMB MIT HALF MINI PCIE SCHNITTSTELLE in einem Mini PCI-E Wireless Card To PCIe Adapter

Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 19. März 2019, 19:51



Technische Daten der WLAN Karte:

[https://wikidevi.com/wiki/Dell\\_Wireless\\_1550\\_\(DW1550\)](https://wikidevi.com/wiki/Dell_Wireless_1550_(DW1550))

Hier das Nötige für die Karte unter High Sierra und Mojave und Catalina:

Die Karte benötigt für High Sierra und Mojave diese Kexte für eine volle problemlose Funktion:

[Lilu.kext](#)

[AirportBrcmFixup.kext](#)

[BrcmFirmwareData.kext](#)

BrcmPatchRAM2.kext

Für Catalina werden diese Kexte benötigt:

[Lilu.kext](#) > Releases Version

[AirportBrcmFixup.kext](#) > Releases Version

[BrcmBluetoothInjector.kext](#) > Releases Version

BrcmFirmwareData.kext

BrcmPatchRAM3.kext

Die Kexte werden direkt aus dem Clover Ordner "/EFI/CLOVER/kexts/Other" in das System geladen. Keine Installation in das System nötig.

In Clover wird nur der Custom Boot Parameter für den AirportBrcmFixup.kext benötigt um die Karte auf DE>Deutsch umzustellen.

Code

1. brcmfx-country=DE

Andere übliche Clover Einstellungen und KextsToPatch Einträge behindern die Funktion des Kextes AirportBrcmFixup.kext.

+ Die Karte läuft wie eine eins unter High Sierra und Mojave



