

DW1550 Broadcom BCM94352HMB MIT HALF MINI PCIE SCHNITTSTELLE in einem Mini PCI-E Wireless Card To PCIe Adapter

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 19. März 2019, 19:51



Technische Daten der WLAN Karte:

[https://wikidevi.com/wiki/Dell_Wireless_1550_\(DW1550\)](https://wikidevi.com/wiki/Dell_Wireless_1550_(DW1550))

Hier das Nötige für die Karte unter High Sierra und Mojave und Catalina:

Die Karte benötigt für High Sierra und Mojave diese Kexte für eine volle problemlose Funktion:

[Lilu.kext](#)

[AirportBrcmFixup.kext](#)

[BrcmFirmwareData.kext](#)

BrcmPatchRAM2.kext

Für Catalina werden diese Kexte benötigt:

[Lilu.kext](#) > Releases Version

[AirportBrcmFixup.kext](#) > Releases Version

[BrcmBluetoothInjector.kext](#) > Releases Version

BrcmFirmwareData.kext

BrcmPatchRAM3.kext

Die Kexte werden direkt aus dem Clover Ordner "/EFI/CLOVER/kexts/Other" in das System geladen. Keine Installation in das System nötig.

In Clover wird nur der Custom Boot Parameter für den AirportBrcmFixup.kext benötigt um die Karte auf DE>Deutsch umzustellen.

Code

1. brcmfx-country=DE

Andere übliche Clover Einstellungen und KextsToPatch Einträge behindern die Funktion des Kextes AirportBrcmFixup.kext.

+ Die Karte läuft wie eine eins unter High Sierra und Mojave

- Keine

Ich habe die Karte in einem Adapter verbaut für einen PC. Die Karte funktioniert natürlich auch ohne diesen Adapter in einem Laptop mit dem richtigen Mini PCIe (half) Steckplatz.

Bei Interesse hier noch der Adapter solange der Link funktioniert. Lieferzeit war 2 Wochen.

<https://www.ebay.de/itm/Mini-P...ksid=p2057872.m2749.l2649>



