

Erledigt

Bekommt man das GA-Z87N-WiFi mit Yosemite + GTX980 zu 100% lauffähig?

Beitrag von „Niksda“ vom 26. Oktober 2014, 15:30

Ich habe genau das gleiche Board mit Ozmosis mit interner Grafik HD4600 unter Yosemite am Laufen.

Sollte also kein Problem sein das bei dir auch zum laufen zu kriegen. So habe ich es gemacht:

Flash nochmal das Bios neu mit der [Ozmosis Version 14... von Thomaso66](#).

Setz das Bios auf Default zurück. Dann F10 save & exit. Dann diese Einstellungen einstellen:

[Bios Einstellungen](#) von Thomaso66:

Code

1. Extreme Memory Profile : Profile1
2. Initial Display Output : IGFX oder den Slot einstellen in dem eure GK steckt!
3. XHCI Mode : Auto
4. Audio Controller : Enabled
5. Intel Processor Graphics : Enabled
6. Intel Prozessor Graphics Memory: 32M <- Wichtig mehr führten bei mir zu Problemen im Zweifelsfall austesten mit 64/96
7. DVMT Total Memory Size : MAX
8. XHCI Hand-Off : Enabled
9. EHCI Hand-Off : Enabled
10. Secure Boot : Disable
11. VT-d : Disable

Alles anzeigen

Speicher die Settings als Profil 'Yosemite'/.

Von einem bestehenden Mac / Hack / auch virtuell unter Windows - Diskmaker X installieren und einen USB Stick mit mehr als 8GB bespielen.

Danach vom USB Stick booten. (Beim boot per DEL im BIOS oder mit F12 die Bootreihenfolge ändern).

Jetzt noch die LAN / AUdio / TRIM (nur bei SSD) -kexts per Kextutility/easybeast von Hand oder mit multibeast draufspielen.

**Sound / Sound via HDMI geht bei mir noch nicht, bin noch am rausfinden warum.
Wer mich da erleuchten kann ist herzlich willkommen 😊**

- Niksda

PS: WLAN-AC+BT4 geht mit dieser Karte von ebay und zwei kext wunderbar: [hier klicken](#)
Wenn dir das zu teuer ist verkauf doch die Intel Karte die beim Board dabei ist. Ich habe meine für 20€ angeboten und sie wurde innerhalb von einer Stunde gekauft.