

Erledigt

Asrock H81M-ITX El Capitan

Beitrag von „Patricksworld“ vom 17. Juli 2016, 16:29

Da es noch nicht bei der Hardware gelistet ist und ich vielleicht dem ein oder anderen die Probleme ersparen kann, die ich bei meinen Versuchen hatte. Bis auf den HDMI-Sound ein 99% funktionierendes System. Beide oben stehenden Systeme funktionieren mit den gleichen Einstellungen und config.plist

[config.plist](#)

-Grafik (HD4600) (inkl. Multimonitorfunktion)

-Sleep

-Usb 3.0

-Sound

-Ethernet

-iMessage + Facetime

-HDMI-Sound (Funktioniert aktuell nicht. Habe mich auch noch nicht wirklich bemüht)

Bioreinstellungen: UEFI-Defaults

Ich brauch da nichts ändern. Läuft (fast) perfekt ohne änderungen

Bootloader:

Clover3577 UEFI (ging auch mit älteren Versionen)

Installierte drivers64UEFI:

- FSInject-64.efi
- HFSPlus.efi
- OsxAptiofix2Drv-64.efi
- OsxFatBinaryDrv-64.efi

[drivers64UEFI.zip](#)

Kextordner 10.11:

- AtherosE2200Ethernet.kext
- FakeSMC.Kext
- VoodooPS2Controller.kext (für meine wunderschöne Tastatur)
- + FakePCIID (siehe unten)

[10.11.zip](#)

Sound:

Nachträglich einfach `audio_cloverALC-110_v1.0r10.command` ausführen.
(Auch optischer Anschluss funktioniert, aber kein HDMI Sound)

[audio_cloverALC-110_v1.0r10.command.zip](#)

USB 3.0

FakePCIID von Rehabman

- FakePCIID_XHCIMux.kext
- FakePCIID.kext

[rehabmanFakePCIID.zip](#)

Zum Anfang wurde nur mein Ubuntu-UEFI-Eintrag vom Board gefunden. Ich fixe das immer [nach dieser Anleitung](#).



Nocheinmal besonderen Dank an [@Ghostbuster](#) der sich ewig mit mir alleine wegen der Grafik rumgeschlagen hat um dann nach Stunden und Tagen der Verzweiflung festzustellen das ich via VGA angeschlossen war. Ohne ihn hätte ich das Projekt längst aufgegeben.

Auch nocheinmal riesen Dank für die Bemühungen von [@al6042](#) der mir eine DSDT angefertigt hat.
(auch wenn die nicht wirklich was geholfen hat und jetzt alles über clover lösen konnte)

Und natürlich an alle anderen Hackintosher des Forums die immer freundlich und geduldig helfen.

MFG Patrick