

Booten wie das Original. ==> Den Originalen Apple Splash screen ins Bios einbinden.

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 13. November 2012, 10:24

Einige ASUS Boards unterstützen es. Bei Gigabyte Boards müsst ihr Face Wizard installieren. Dazu benötigt ihr ein laufendes Windows.

Das Tool findet ihr auf der Gigabyte Driver CD die eurem Bord beilag unter X:\Utility\Gigabyte\FaceWizard.

diese Anleitung basiert auf Face Wizard, Google Google sollte aber auch Informationen zu anderen Boards (z.B. Asus etc.) ausspucken:

Installiert Face Wizard

Startet Face Wizard. Das sieht dann in etwa so aus:

- klickt auf SELECT BIOS -> ON BOARD um das Bios zu laden
- danach klickt auf LOAD IMAGE. Unzip und wählt das 640x480 8Bit BMP Bild aus dem Anhang.
- Das Bild wird skaliert angezeigt und der Ticker gibt euch eine Meldung ob alles passt oder nicht.
- Wenn alles OK ist drückt auf AUTO um das BIOS zu flashen. ACHTUNG!!: Macht das nur auf einem stabilen Windows und lasst keine anderen Anwendungen parallel laufen.
- jetzt startet neu und wechselt ins BIOS
- BIOS: Advanced BIOS Features -> Quick Boot: Enabled
- BIOS: Advanced BIOS Features -> Full Screen Logo LOGO Show: Enabled
- BIOS: Init Display First: PCIE x16-1
- BIOS: Save & Exit Setup. Die Kiste startet jetzt neu
- Und ihr solltet das Apple Logo als Startbildschirm sehen
- Ins BIOS kommt ihr weiterhin wie gewohnt durch drücken der DEL Taste