

Erledigt

## Lenovo E560 - Clover - EL Capitan

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 28. Februar 2018, 19:09

Bei mir läuft die DW1560 so richtig gut:

Bluetooth

- BrcmFirmwareData.kext und BrcmPatchRAM2.kext in "other"

Wifi

- AirportBrcmFixup.kext mit Bootarg brcmfxcountry=#a
- Rename PCIO.RP01.PXSX in PCIO.RP01.ARPT
- ARPT.\_DSM (s.u.)
- brcm-KextsToPatch-Einträge in Clover entfernt
- Wifi Fakeld in Clover entfernt

Code

1. Device (ARPT)
2. {
3. Name (\_ADR, Zero) // \_ADR: Address
4. Name (\_SUN, One) // \_SUN: Slot User Number
5. Method (\_DSM, 4, NotSerialized) // \_DSM: Device-Specific Method
6. {
7. Store (Package (0x0C)
8. {
9. "AAPL,slot-name",
10. "AirPort",
11. "name",
12. "AirPort Extreme",
13. "model",
14. "Broadcom BCM4360 802.11 a/g/n/ac Wireless Network Adapter",
15. "device\_type",
16. Buffer (0x08)
17. {
18. "AirPort"
19. },
- 20.
- 21.

22. "compatible",
23. "pci14e4,43a0",
24. "built-in",
25. Buffer (One)
26. {
27. 0x01
28. }
29. }, Local0)
30. DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0))
31. Return (Local0)
32. }
33. }

Alles anzeigen