

**Erledigt**

# **Komplett neu in dieser Welt // Hackintosh - Core i5-9400F, XRX 580 - Hauptproblem Displayport und Shutdown**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 3. Oktober 2019, 17:27**

Als nächstes bitte das Paket laden und entpacken: <https://github.com/acidanthera.../AptioFix-R27-RELEASE.zip>

Dann in die EFI Partition von deinem [Install Stick](#) navigieren und den AptioMemoryFix.efi Treiber nach /EFI/CLOVER/drivers/UEFI schieben. Dieser EFI Treiber ist für die Memory Allocation beim Systemstart zuständig.

Außerdem folgende Kexte nach /EFI/CLOVER/kexts/Other schieben:

- Lilu (Basis Kext für weitere Kexte)
- Whatevergreen (Grafikpatching, basiert auf Lilu)
- AppleALC (Audio Patching, basiert auf Lilu)
- USBInjectAll (USB Port Injector)
- IntelMausi (Intel Ethernet Treiber)
- VirtualSMC (Apple SMC Emulator)
- SMCProcessor (liegt VirtualSMC bei - CPU Sensoren)
- SMCSuperIO (liegt VirtualSMC bei - weitere Sensoren)

VirtualSMC liegt auch eine VirtualSMC.efi bei. Diese kommt ebenfalls nach /EFI/CLOVER/drivers/UEFI.

Sämtliche genannten Kexte kannst du dir bequem mit dem [Kext Updater](#) laden. Einfach in dem Tool auf den Button "Kexte" klicken und dann die genannten Kexte anwählen und auf Download klicken.

Melde dich wenn du das hast. Danach geht es dann an die config.plist für Clover.