

# Dell Vostro 5370

Beitrag von „tprimus“ vom 22. Dezember 2019, 08:39

[Harper Lewis](#) mit dem Skript scheint es zu funktionieren:

Code

1. hda-verb 0x19 SET\_PIN\_WIDGET\_CONTROL 0x20

Mic kommt noch aus Laptop, aber das stört mir nicht.

Du brauchst CodecCommander.kext und hda-verb unter /usr/bin kopieren (bei mir ging es unter ~/bin).

~~Ich überlege noch ob es mit ALCPlufix oder nur mit Startup-script automatisiert wird~~

Automatisierung:

Code

1. sudo nano /Library/LaunchAgents/tpa.jack.fix.plist
- 2.
3. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
4. <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple Computer//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
5. <plist version="1.0">
6. <dict>
7. <key>Label</key>
8. <string>tpa.jack.fix</string>
- 9.
10. <key>KeepAlive</key>
11. <false/>
- 12.
13. <key>UserName</key>
14. <string>root</string><!-- your username-->
- 15.
16. <key>ProgramArguments</key>
17. <array>
18. <string>/Users/tpa/bin/hda-verb</string><!--your path to the script-->
19. <string>0x19</string>
20. <string>SET\_PIN\_WIDGET\_CONTROL</string>
21. <string>0x20</string>
22. </array>

23. </dict>
24. </plist>
- 25.
26. sudo launchctl load /Library/LaunchAgents/tpa.jack.fix.plist

Alles anzeigen