

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 6. März 2020, 18:42

[krasi](#) Danke. Der "AppleHDAHDMI_DPDriver::setPowerState"-Fehler ist bekannt. Probier mal folgenden Workaround:

Öffne die config.plist im Clover Configurator und erstelle bei "Kernel and Kext Patches" unter "KextsToPatch" folgenden Eintrag:



Name*:

com.apple.driver.AppleGFXHDA

Find* [HEX]:

494F4B69 74

Replace* [HEX]:

494F4B69 73

Comment:

Prevent AppleGFXHDA.kext from attaching to audio device

Kein Haken bei "Disabled"

Haken setzen bei "InfoPlistPatch"

EDIT: Ich hatte eigentlich einen anderen Patch gemeint, aber probier den gerade eben genannten trotzdem mal vorher aus, vielleicht hilft er auch.

Wenn nicht, dann lege stattdessen folgenden Eintrag bei "Kernel and Kext Patches" unter "**KernelToPatch**" (!) an:



Find* [HEX]:

63F6D2E 6170706C 65005F5F 6B65726E 656C5F5F 00

Replace* [HEX]:

6E6F742E 6170706C 65005F5F 6B65726E 656C5F5F 00

Comment:

Kannst du leer lassen oder du schreibst sowas rein wie "AppleHDA", damit du Bescheid weißt, um was es geht.

Kein Haken bei "Disabled"