

OpenCore Sammelthread (lauffähige Konfigurationen) Desktop

Beitrag von „5T33Z0“ vom 6. Juli 2020, 07:14

Gigabyte GA-Z170X Gaming 5

CPU: Intel i7 7600k*

RAM: 32 GB DDR4 2400 Crucial Ballistix Sport LT

iGPU: Intel HD 630 (Konfiguration für hardwarebeschleunigte Tasks wie H264 und HEVC)**

GPU: Nvidia GeForce 760

Audio: Realtek ALC 1150, alcid=1

macOS: 10.15.6 (Catalina)

System Definition: iMac17,1 (SMBIOS Infos müssen hinzugefügt werden)

ACPI Patches: SSDT-EC, SSDT-EC-USBX, SSDT-HPET***, SSDT-PLUG

OpenCore: 0.6.1 Nightly (vom 22.08.2020)

OpenCanopy: ja

Bootsrap: ja

USB Port Mappings: ja

CPU Power Management: ja

Chime: nein

FileVault: nein

Big Sur kompatibel: ja

Änderungen: NVME Support und TSCSync hinzugefügt, CF-Freq Data und CPUFriend.kext entfernt

HINWEIS: Diese Config wird nicht mehr aktualisiert, da ich das Board nicht mehr besitze!

* Falls eine andere CPU verwendet wird, eigene SSDT mit SSDTTime oder SSDTPrGen erzeugen, ggf. in SSDT-PLUG umbenennen und Datei in EFI > OC > ACPI ersetzen.

** Falls iGPU zum Betrieb eines Displays verwendet werden soll: unter Device Properties > Add > PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0) > AAPL,ig-platform-id > Wert von 01001219 in 00001219 ändern.

*** Falls HPET (High Precision Event Timer) im BIOS deaktiviert ist, Feature in config.plist deaktivieren (ACPI > Add > 2 > "Enabled" auf "No" setzen) und speichern.

Download: [GA-Z170X Gaming5_OC 0.6.1 Nightly.zip](#)



<https://browser.geekbench.com/v5/cpu/3377276>