

AR5B195 Mini-PCle Combo-Karte Bluetooth_Fix

Beitrag von „Humpti“ vom 9. Mai 2013, 16:25

Da diese Combo-Karte, WLAN AR9285 & Bluetooth AR3011, sich sehr großer Beliebtheit erfreut und sie von sehr vielen in ihren Hackies verbaut wurden möchte ich hier zeigen, wie man Bluetooth zum Laufen bringen kann.

Bisher sind mir nur Erfolge auf Laptops bekannt. Sollte aber auf Desktops ebenfalls funktionieren.

How to

1) Datei im Anhang runterladen und entpacken.
Der entpackte Ordner sieht dann so aus:

2) Terminal öffnen und folgendes eingeben:

```
cd ~/Downloads/Atheros_3011_Bluetooth_on_AR5B95/ath3k-firmware-uploader
```

ENTER

Wenn alles richtig eingegeben wurde solltest du hier sein:

3) Jetzt gibst du folgendes ein:

sudo ./install

ENTER

Passwort eingeben und

ENTER

Wenn alles glatt gelaufen ist sieht es so aus:

4) jetzt gibst du

exit

ein und ENTER.

Dann Terminal schließen.

5) Kext-Wizard öffnen und die entsprechende [Kext installieren](#).

Snow Leopard:

RehabMan-Atheros-2012-1031

oder

RehabMan-Atheros-2012-1101

Lion:

RehabMan-Atheros-2012-1105

oder
RehabMan-Atheros-2013-0225

Mountain Lion:
RehabMan-Atheros-2013-0225
oder
RehabMan-Atheros-2013-0407

Dann [Rechte reparieren](#) und Cache leeren.

AUSSCHALTEN nicht nur neu starten!
Wieder Einschalten und Bluetooth sollte laufen. 👍 (Falls nicht, eine andere Kext versuchen.)

Humpti