

Erledigt

Acer Aspire S3 - bootet nicht mal die Installation

Beitrag von „NofearDW“ vom 9. August 2013, 20:31

Bitte Signatur ausfüllen! :allewillkommen:

Damit mein Acer S3 einigermaßen richtig läuft, musste ich mich aus 2 Anleitungen/kexte bedienen (danke an Crunchie & toemchen).

Zur Installation: Im Bios unter dem

Reiter Main:

Sata Mode = AHCI Mode

Reiter Boot:

Boot Mode = Legacy Bios.

Vorweg: Bei der Installation eine USB-Maus verwenden da das Touchpad nicht funktioniert!

Den USB-Stick hab ich mit Unibeast 1,7 mit Laptop/Usb Legacy support erstellt, in die Installation von ML bin ich mit den flag -x gekommen und später nach der Installation das selbe. Per USB-Stick booten, die ML Platte auswählen und mit den flag -x starten.

MultiBeast 5.4.3 Einstellungen siehe Bild

Zu USB3: wenn USB3 wichtig ist die 2 folgende kexte nicht installieren : IOUSBFamily.kext u. IOUSBMassStorageClass.kext

Der Nachteil ist das Sleep durch zuklappen nicht richtig funktioniert(oder generell dadurch nicht funzt),
wer mit USB2.0 leben kann, installiert die 2 und freut sich über Sleep

FN-Tasten = Helligkeit - = FN + F12 + = FN+Pause
ansonsten fast alles so geblieben wie auf den tasten (WLAN ungetestet da Stick damit nicht funzt)

Da Ich mit usb2.0 leben kann funktioniert folgendes bei mir:

HD4000
Sound +HDMI
WebCam
Sleep
FN-Tasten
W-Lan per Stick

Was nicht funktioniert:

iMessage
FaceTime
App-Store
iCloud
(Liegt wahrscheinlich am Stick)

hoffe konnte Dir helfen

[Acer-S3.zip](#)