

# Anleitung OSX 10.8.5 auf Lenovo ThinkPad T430 Type 2351-BD3

Beitrag von „sanyx“ vom 2. Oktober 2013, 15:28

Lenovo ThinkPad T430 Type 2351-BD3  
Intel Core i5 vPro  
14 Zoll LED Display  
8GB RAM  
Intel HD 4000

Was wir vor der Installation benötigen:

- Unibeast 1.7 oder höher
- Aktuelle Multibeast version
- [Extra Ordner und Extensions](#)- 8GB USB Stick
- gekauftes Mountain Lion aus dem Mac App Store

Wenn Ihr euch den USB Stick mit UniBeast erstellt dann klickt bitte Laptop Support denn könnt Ihr die Tastur und auch das Touchpad in der Intstallation nutzen.

Eine Anleitung wie Ihr den USB Installationsstick erstellt findet Ihr [hier](#)

Wenn wir den USB Stick mit Mountain Lion erstellt haben, können wir jetzt die Einstellungen vom Bios vornehmen.

Wie kommen wir ins Bios ? F1 drücken so gelangen sie ins Bios.

Was für einstellungen muss ich machen ? Ganz einfach Festplatten Kontroller muss auf AHCI stehen.Hier ein Paar Bilder dazu.

So die Einstellungen haben wir jetzt gemacht. Nun wollen wir vom USB Stick Booten.

Schaltet eurer t430 ein und drückt die F12 Taste.

Nun startet der Stick.

Startet diesen mit dem Befehl GraphicsEnabler=No

Achtet bei der Installation darauf das der USB Stick hinten rechts im Notebook steckt

Wenn Ihr dieses getan habt sollte jetzt die Installation angezeigt werden.

Da geht Ihr so vor wie gehabt. Die Installation sollte ohne jegliche Probleme durch laufen.

Nach der Installation Bootet Ihr wieder vom USB Stick und wählt eurer HDD aus wo Ihr gerade OSX Installiert habt und bootet dort auch mit GraphicsEnabler=No.

Wenn wir eurer HacBook eingerichtet habt können wir nun mit der Installation der Kexte beginnen.

Installiert **Chameleon-2.2svn-r2170.pkg** den findet Ihr in den Ordner was Ihr bei mir runter geladen habt.

Danach Packt Ihr den Extra Ordner in den Root Verzeichnis Eurer Festplatte.

Nun Startet Ihr Kext Wizzard

Klickt auf den Reiter Installation und zieht eurer Kexte aus dem Ordner Extensions den Ihr runtergeladen habt dort rein.

Danach müssen wir die [Rechte Reparieren](#).

Nun Starten wir unser HacBook neu. Es sollte nun ohne Probleme Hochfahren.

Ich hoffe euch gefällt die Anleitung und ich kann euch damit helfen.

Was funktioniert: Grafik, Touchpad, Hotkeys, Bluetooth, Lan, Sleep, USB 3.0, Docking Station

Was nicht funktioniert ist: Heller und Dunkler via FN, CardReader, WLAN, Modem.

Am besten kauft Ihr euch ein WLAN Stick und nutzt diesen. Leider ist es zurzeit nicht möglich die Whitelist aus dem T430 zu entfernen da Lenovo sein Bios digital Signiert hat. Am Besten haltet Ihr ab und zu im thinkpad forum ausschau.

## **Beitrag von „TuRock“ vom 2. Oktober 2013, 16:26**

Die Bilder am besten über ein Hoster laden !

<http://www.bilderhosten.de>

---

## **Beitrag von „Griven“ vom 2. Oktober 2013, 22:45**

Auch von mir ein Danke für die tolle Anleitung.

Kannst Du mal SystemInfo über dein T430 laufen lassen und mal schauen von welchem Hersteller der SD-CARD Reader ist denn falls es ein Ricoh ist wie im T61 lässt sich dieser mit der [VoodooSDHC.kext](#) zum Leben erwecken.

---

## **Beitrag von „sanyx“ vom 2. Oktober 2013, 22:48**

Danke werde ich gleich morgen früh ausprobieren und es euch wissen lassen.

Könntest du denn wenn es funktionier die Anleitung im Wiki ergänzen ?

---

## **Beitrag von „Griven“ vom 2. Oktober 2013, 23:16**

Selbstverständlich wird das nach positiver Rückmeldung erledigt 😊

---

## **Beitrag von „sanyx“ vom 3. Oktober 2013, 15:28**

Es funktioniert leider nicht. Schade. Aber trotzdem danke.

---

## **Beitrag von „planb“ vom 8. November 2013, 17:15**

Nochmal zu deinem anderen Thread und dem Versuch ne andere WLAN Karte einzubauen - du hast nicht das WLAN Modul gewechselt sondern versucht statt deines UMTS Moduls ne zweite Wlan Karte einzubauen. Das ist nicht möglich da nicht das komplette PCIE Interface an dieser stelle belegt ist. Es stimmt so wie ein andere User schon schrieb, du brauchst ein Half Size Wlan Modul. Das Modul sitzt unter der Tastatur.