Anleitung G31m-GS Lion USB Installation

Beitrag von „Fab“ vom 6. Dezember 2012, 17:12

Hier einen Anleitung wie Du Folgendes System zum schnurren bekommst.

System:
Motherboard= G31M-GS
CPU= E5300 Dual Core 2,60 GHz
RAM= 2x 2GB 666Mhz
Grafikkarte= Nvidea GeForce 9500 GT

Das braucht Ihr: (wenn Du einen Hackintosh habt oder ein Mac)

Windows für den Bios Flash auf diese Board
http://hackintosh-forum.de/index.php?pag...highlight=G31M0

Lion 10.7

Quelle: osx86.net
My Hack 3.2.1
Chameleon Wizard
Kext Wizard
Original Lion
VoodooHDA 2.7.3
VoodooHDA.prefpane
RTL81xx.kext

Alles nötige bekommt Ihr hier: G31M-GS Hackintosh.zip

Vorgehensweise:

In Windows öffnet Du das Bios Flash Programm mit Administrator.
Wählt aus dem Verzeichnis wo Ihr das Programm geöffnet habt die mitgelieferte .rom Datei aus.
Durchlaufen lassen und beim Neustart im Bios bei USB Settings folgendes Einstellen:
USB Controller - Enabled
USB 2.0 Support - Disabled
USB Legacy Support - Auto oder Only by Bios

Auf dem Mac/ Hackintosh erstellt ihr mit My Hack eine Installationstick

Startet den PC und gebt sicherheitshalber -v ein, wenn die Zeit abläuft.

Das ganze dürfte in etwa bis zur Auswahl von den Installationseinstellungen ca. 1/2 h dauern.
Die Installation selbst dauert ca. 2 h also könnt ihr noch etwas nebenbei erledigen.
Info: Wenn die Installation im letzten 4/5tel ist solltest Du wachsam sein, denn wenn ihr die Sachen die der Installer wissen möchte nicht schnell genug "Beantwortet" kann es sein das er steckenbleibt erkennbar an den Fortschrittsbalken der sich nicht mehr bewegt. (ist mir 2x Passiert, aber alle guten Dinge sind ja bekanntlich 3)

Nachdem Ihr erfolgreich Installiert und euren Hackintosh eingerichtet habt, schiebt ihr die die 3 (Wizard) Programme in Programme.
Installiert die Kexte und setzt bei Chameleon Wizard in der Boot.plist bei USB Fix ein Kreuz, schnell noch die Startoptionen einstellen und die Auflösung beim Bootvorgang, Fertig ist das eine.
Jetzt neu starten und im Bios- USB 2.0 Support auf Enable stellen.
Durchstarten und SSE2 Aktivieren http://hackintosh-forum.de/index.php?pag…#profileContent

Ich hab dann noch einmal komplett ge- updatet aber das ist jedem selbst überlassen.

Das war es denn auch schon.

Viel Spaß mit dem Hackintosh =)

Beitrag von „matze“ vom 6. Dezember 2012, 17:54

Danke für die Anleitung

Beitrag von „Fabii“ vom 6. Dezember 2012, 19:26

Schöne Anleitung zu dem Board
Hast du keine Probleme mit VoodooHDA 2.7.3 unter 10.7.5? Ich musste da leider wieder ne ältere Version installieren weil ich sonst öfters KP wegen VoodooHDA bekommen hab.

Beitrag von „Fab“ vom 6. Dezember 2012, 22:16

ich hatte letztens beim neustart eine KP da hab ich einfach nochmal gestartet und Fertig.
Es war aber nicht´s zu sehen von wo die kam, also da wurde keinen kext datei angesprochen.

Als ich auf 7.5 ge updatet hab war beim neustart auch eine KP, wieder nix. Nach nochmaligen start schnurrte der Kater weiter.

Beitrag von „Griven“ vom 6. Dezember 2012, 22:17

Und weil unser WIKI genau von solchen Anleitung lebt und mit Ihnen wächst ist diese jetzt auch Bestandteil der WIKI.
Zu finden unter: Anleitung G31m-GS Lion USB Installation

Danke auch noch mal an dieser Stelle an Fab für die Anleitung.

Beitrag von „Fab“ vom 6. Dezember 2012, 22:22

Genau dafür hab ich es Gedacht. Es gibt ja noch andere die das gleiche Board haben.

Der Beitrag wird aber demnächst noch bearbeitet um das erreichen der Benötigten dateien zu erleichtern.
Vielleicht könnte man ja ein Komplettes packet fertig machen und es in Downloads hineintun und es mit dem Beitrag verlinken.

Danke für den Eintrag. =)

Beitrag von „Griven“ vom 6. Dezember 2012, 22:29

Kann man sicher machen. Bitte schreib mich dann kurz per PN an, damit ich die Änderungen ins Wiki übernehmen kann, danke

---

Beitrag von „Fab“ vom 19. Dezember 2012, 14:08

Okay ich schick dir das Packet denn zu. Danke Dir!

EDIT: Ich hab den Hackintosh ab morgen schon 2 Wochen zu Laufen.
Mein Acer Travelmate vergnügt sich mit dem System Win7 x64.
Ich hab zu 90% den Tower im Betrieb statt dem Lappi.

Also läuft Perfekt und Anleitung dafür ist ja im Wiki!!!

Beitrag von „MegaMars“ vom 12. November 2013, 12:16

Ich versuche oben genanntes auch auf dem Board, aber der BIOS-Flash Link führt mich nur zum Download-Center. Könntest du evtl den Link erneuern oder mir ne PM mit dem Flashtool und der ROM geben?

Danke :help:

Beitrag von „Fab“ vom 12. November 2013, 12:36

Soweit ich weis kann man mit einem Bios Update und einigen einstellungen OS X 10.9 Installieren =) Genaueres Folgt noch...

Okay laut PM von Fabii:

Hey habe OS X Maverick auf dem G31M-GS zum laufen bekommen mit myHack Stick.
Problem waren die BIOS Einstellungen, installiert mit dem neusten original Bios 1.90
-No-Execute Memory Protection: Enabled
-SpeedStep: Enabled
-ACPI HPET Table: Enabled (wichtig!)
-USB alle auf Enabled
myHack Stick booten mit USBBusFix=Yes
Sleep klappt aber auch hier wieder nicht. VoodooHDA 2.7.3 (2.8 läuft bei mir nicht)

Beitrag von „MegaMars“ vom 12. November 2013, 14:50

Das wäre ja klasse Wollte das Board schon auf den Müll schmeißen
Ich bin sehr überrascht dass du so fix geantwortet hast, normalerweise schreibe ich was in Foren wie diesen und 2 Jahre später schließt einer den Thread weil er sieht wie alt mein Post ist

Ich glaube ich könnte deine Hilfe noch öfter gebrauchen bei der Installation in den nächsten Tagen Ich hab noch nie einen Hackintosh hinbekommen... alles durchgelesen usw und hab denk ich mal auch n ganz guten Überblick aber es hat iwie nie funktioniert.

Und eigentlich hab ich das Asrock G31-MS, aber da ich da versehentlich mal n Bios-Flash gemacht hab für das GS, lässt sich auf dem Board nur noch Firmware & Bios für das GS installieren

---

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 12. November 2013, 14:53

Dann mache am besten Deinen eigenen Thread auf, und trag bitte Dein System in Deine Signatur ein.

Beitrag von „MegaMars“ vom 12. November 2013, 16:21

Gemacht

Der Link zu dem neuen Thread:
http://hackintosh-forum.de/ind...age=Thread&threadID=12503

Fab, könntest du dir das mal ansehen?