

**Erledigt**

## **{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX**

**Beitrag von „jboeren“ vom 24. Januar 2016, 19:47**

Sehe oben in der Anleitung bei Schritt 8:

Schritt 8: Patched SSDT.aml und DSDT.aml auf Efi Partition kopieren

Damit der Hackintosh noch runder läuft und der USB Injerctor kext funktioniert, muss die gepatchte DSDT.aml und SSDT.aml genutzt werden, welche sich im Download befinden. Die SSDT.aml habe ich mit Hilfe des Tools ssdtPRGen.sh erstellt. Die Datei ermöglicht der CPU, alle möglichen Speedsteps zu nutzen. Für die DSDT.aml habe ich über Linux die original DSDT aus dem BIOS extrahiert und folgende Patches angewandt:

- Z97X-UD3H Mainboard Patch von pjalm.com
- USB Fix: alle Einträge für USB2 umbenannt (EHC1->EH01 und EHC2->EH02)

**ACHTUNG:** Diese DSDT.aml ist ausschließlich für das Mainboard GA-Z97X-UD3H (rev. 1.0) und die SSDT.aml ausschließlich für den i7 4790k bestimmt!

Die beiden Dateien müssen auf die EFI Partition in das Verzeichnis EFI/Efi/Oz/Acpi/Load/ kopiert werden.