

Erledigt

Dell latitude E5520 Feintuning

Beitrag von „toniinc“ vom 25. April 2019, 20:17

Hallo zusammen,

den O2 Micron SD-Kartenleser bekommt man über einen Kext-Patch vom AppleSDXC zum laufen, es muss nur die PCI-Geräte-ID des original Mac-Kartenlesers überschrieben werden:

Info.plist patch:

```
com.apple.driver.AppleSDXC Find: 3C737472 696E673E 70636931 3465342C 31366263  
3C2F7374 72696E67 3E
```

```
com.apple.driver.AppleSDXC Replace: 3C737472 696E673E 70636931 3231372C 38333231  
3C2F7374 72696E67 3E
```

Comment: AppleSDXC Info.plist Patch

Haken bei InfoPlistPatch setzen nicht vergessen 😊

Kext-Patch:

```
com.apple.driver.AppleSDXC Find: 494F4E61 6D654D61 74636865 64007063 69313465  
342C3136 6263
```

```
com.apple.driver.AppleSDXC Replace: 494F4E61 6D654D61 74636865 64007063 69313231  
372C3833 3231
```

Comment: AppleSDXC Kext Patch

Btw [Noobody](#): Wie ist es mit den Artefakten der HD3000? Bei mir tauchen diese mit High Sierra und Mojave nach einer Weile auf und das System friert immer wieder ein, so dass ich auf Sierra verharre.